Raychem

CE

SMOE-80893

QTY 1 PC

Menge 1 ST

SAMLEMUFFE FOR
4-5 LEDER 1 KV
5 X 4-16 MM2
RAYCHEM 1

4042368569740

Made in POLAND

TABLE OF KITCONTENT

GARNITUREN INHALTSLISTE

5	X WCSM-16/4-100/S	INSULATING TUBE BLACK
1	X ESD-2906-1-DK-8/11	INSTALLATION INSTRUCTION
1	X MWTM-35/12-350/S	INSULATING TUBE BLACK

Tyco Electronics Raychem GmbH
Finsinger Feld 1
D-85521 Ottobrunn

Telefon: (089) 6089-0
Telefax: (089) 6096345

MFG# : 200222366121
RPN : 423782-000
LOT : 200222366121
DATE : 07.10.2020

Raychem 1 4-5 x 4-16 mm²
EL-Nr. 99 11 000 019

Førende i krympeprodukter

TE connectivity ENERGY

Værktøj:
åben gasflamme med blød flamme.

Krympning:
Tænd gasflammen og indstil til gul flammespids.
Start krympningen fra midten og bevæg flammen til krympeslangens kant; flammen bevæges jævnt hele tiden i cirkulære bevægelser.

Placer inderkrymperørene og yderkrymperørene som vist. Splejs lederne sammen – fjern evt. skarpe kanter og rens for fedt og talkum.

Placer krymperørene over presforbinderne – adskil lederne, således at varmen kan komme ind mellem lederne.
Tilfør varme indtil limen bliver synlig og overfladen er jævn og krympet.

Kabler med koncentrisk nulleder eller skærmet kabel.
Splejsningen vikles med kobbernet, 50% overlap, over hele splejsningen, splejs nulllederen.
(Tillægssæt bestilles separat).

Når inderrørene er nedkølet til håndvarm, placeres yderkrymperøret over den rengjorte kabelkappe.
Begynd krympningen fra midten og ud mod kabelkappen.
Brænderen bevæges hele vejen rundt om samlingen.